



ARKÉ: SICURY-Steckdose 2P+E 13A englisch weiß

19220.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

SICURY-Steckdose 2P+E 13A englisch weiß

SICURY-Steckdose 2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard, weiß - 2 Module

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

20 NR



Alternative Produkte




19219.B - Steckdose 2P+E
13A englisch weiß


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** British Standard
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein

- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdrehter Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 13 A
- **Gerätebreite:** 44,70 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 35,90 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352589445
Menge 1 NR
Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht 45,2 [g]

Artikelnummer8007352589452
Menge 20 NR
Abm. 26,9x11,6x9 [cm]
Gewicht 983,7 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).