



ARKÉ: Zwei Steckdosen 2P+E 16A USA+EU weiß

19249.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Zwei Steckdosen 2P+E 16A USA+EU weiß

Zwei Steckdosen 2P+T 16 A 250 V \sim polarisierter euro-amerikanischer Standard, weiß - 3 Module

Produktstatus

3 - Aktif


Mindestbestellmenge

20 NR


Video

• Arké lives in your time


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: SteckdoseAusführung: sonstigeAnzahl der Einheiten: 2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 3

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0Aufdruck/Kennzeichnung: ohneAnschlussart: Schraubklemme

Mit Klappdeckel: Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Metallicfarbe: NeinTransparent: NeinAbschließbar: Nein

Auswurfmechanismus: Nein

Isolierter Einbau: Nein

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein Montageart: Unterputz Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Mit Durchschleiffunktion: Nein

Mit Ein-/Ausschalter: Nein
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Nennstrom: 16 ANennspannung: 250 VFrequenz: 50,00 - 60,00 HZ

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: sonstige
 Gerätebreite: 44,80 mm
 Gerätehöhe: 49,00 mm
 Gerätetiefe: 36,00 mm

Marken

29. QCERT - Kolumbien (download)

37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung



Artikelnummer8007352474840 Menge 1 NR

Abm. 5,3x3,9x7,6 [cm] **Gewicht** 74 [g]



Artikelnummer8007352474857

 Menge
 20 NR

 Abm.
 28,1x13,1x11,3 [cm]

 Gewicht
 1.578 [g]



Artikelnummer8007352718531

Menge 240 NR 59,5x38,5x26,5 [cm] 19.656 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.