



ARKÉ: SICURY-Steckd.2P+E 15A australisch weiß

19262.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

SICURY-Steckd.2P+E 15A australisch weiß

SICURY-Steckdose 2P+E 15 A 250 V~ australischer Standard, weiß - 2 Module

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Video

• Arké lives in your time

Zeichnungen





Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Steckdose

Ausführung: Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

Anzahl der Einheiten: 1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Anschlussart: Schraubklemme

Mit Klappdeckel: Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Metallicfarbe: Nein Transparent: Nein Abschließbar: Nein

Auswurfmechanismus: Nein

Isolierter Einbau: Nein

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Mit Durchschleiffunktion: Nein Mit Ein-/Ausschalter: Nein

Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Nennstrom: 15 A Nennspannung: 250 V Frequenz: 50,00 - 60,00 HZ

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: sonstige Gerätebreite: 44,70 mm Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 38,90 mm

Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

28. NSW - Australien (download)

37. Kennzeichnung - Marokko

96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352573239

Abm.

Menge 1 NR 5,1x4,3x5,3 [cm] Gewicht 44,8 [g]



Artikelnummer8007352573246

Menge 20 NR

Abm. 26,9x11,6x9 [cm]

Gewicht 971 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.