



ARKÉ: USB-Netzgerät A+C 12W2,4A5V 1M Antibakt.

19292.AC.AB.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

USB-Netzgerät A+C 12W2,4A5V 1M Antibakt.

USB-Netzteil 5 V 2,4 A für elektronische Geräte, 1 USB Typ A und 1 USB Typ C, liefern insgesamt 2,4 A zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten (z. B. Tablet, Smartphone), Spannungsversorgung 120-240 V ~ 50/60 Hz, antibakterielles Material, weiß - 1 Modul

Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(926 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(574 kb\)](#)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht




Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** USB-Spannungsversorgung
- **Ausführung:** Buchse
- **Betriebsspannung:** 12000,00 - 23000,00 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Max. Ausgangsstrom:** 1.500 mA
- **Montageart:** Unterputz
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer:** 0

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352652187
Menge 1 NR
Abm. 6x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 41,4 [g]



Artikelnummer8007352652194
Menge 10 NR
Abm. 14,4x13,1x6 [cm]
Gewicht 461,6 [g]



Artikelnummer8007352687127
Menge 200 NR
Abm. 50,5x20x28 [cm]
Gewicht 7.010 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).