ARKÉ: TV-RD-SAT-Durchgangsdose 10dB Stift grau

19300.10

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

TV-RD-SAT-Durchgangsdose 10dB Stift grau

Koaxial TV-RD-SAT Durchgangsdose, 5-2400 MHz, mit Stift, Anschlussdämpfung 10 dB, grau

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Antennen und Satellitentechnik
- **Klasse**: Antennensteckdose
- **Ausführung**: Durchgangsdose
- **Abdeckung**: ohne
- **Anschlussdämpfung bei 860 MHz**: 10,60 dB
- **Anschlussdämpfung bei 2150 MHz**: 9,90 dB
- **Anzahl der Auslässe**: 1
- **Durchgangsdämpfung bei 860 MHz**: 2,20 dB
- **Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz**: 3,40 dB
- **Fernspeisetauglich**: Nein
- **Befestigungsart**: Rastbefestigung
- **Farbe**: grau
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7015
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Werkstoff**: Kunststoff

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 414549

Artikelnummer	8007352414549
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	50,1 [g]

8 007352 414556

Artikelnummer	8007352414556
Menge	20 NR
Abm.	21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	1.061 [g]

8 007352 634947

Artikelnummer	8007352634947
Menge	200 NR
Abm.	30,5x25,5x22,5 [cm]
Gewicht	11.070 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.