



ARKÉ: LS-Schalter 1P+N C6 120-230V grau

19405.06

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

LS-Schalter 1P+N C6 120-230V grau

Leitungsschutzschalter 1P+N C 6, Spannungsversorgung 120-230 V~ 50-60 Hz, Ausschaltvermögen 1500 A, grau

Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

10 NR


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Schutzschaltgeräte, Sicherungen
- **Klasse:** Leitungsschutzschalter
- **Einbautiefe:** 38,00 mm
- **Auslösecharakteristik:** C
- **Polzahl (gesamt):** 2
- **Anzahl der abgesicherten Pole:** 1
- **Bemessungsstrom:** 6 A
- **Bemessungsspannung:** 230 V
- **Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V:** 1,50 kA
- **Spannungsart:** AC
- **Frequenz:** 50 - 60 HZ
- **Energiebegrenzungsklasse:** 1
- **Mitschaltender Neutralleiter:** Ja
- **Überspannungskategorie:** 3
- **Breite in Teilungseinheiten:** 1
- **Schutzart (IP):** IP40

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8007352436824
Menge 1 NR
Abm. 6x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 55,7 [g]

Artikelnummer 8007352436831
Menge 10 NR
Abm. 14,4x13,1x6 [cm]
Gewicht 605,7 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).