ARKÉ: LS-Schalter 1P+N C10 120-230V weiß

19405.10.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

LS-Schalter 1P+N C10 120-230V weiß

Leitungsschutzschalter 1P+N C 10, Spannungsversorgung 120-230 V~ 50-60 Hz, Ausschaltvermögen 3000 A, weiß

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

10 NR

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Schutzschaltgeräte, Sicherungen
- **Klasse**: Leitungsschutzschalter
- **Einbautiefe**: 38,00 mm
- **Auslösecharakteristik**: C
- **Polzahl (gesamt)**: 2
- **Anzahl der abgesicherten Pole**: 1
- **Bemessungsstrom**: 10 A
- **Bemessungsspannung**: 230 V
- **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V**: 3,00 kA
- **Spannungsart**: AC
- **Frequenz**: 50 - 60 HZ
- **Energiebegrenzungsklasse**: 1
- **Mitschaltender Neutralleiter**: Ja
- **Überspannungskategorie**: 3
- **Breite in Teilungseinheiten**: 1
- **Schutzart (IP)**: IP40

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 456372

Artikelnummer	8007352456372
Menge	1 NR
Abm.	6x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	53 [g]

8 007352 456389

Artikelnummer	8007352456389
Menge	10 NR
Abm.	14,4x13,1x6 [cm]
Gewicht	577,6 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.