



ARKÉ: Aktor m/Relaisausgang 1M Metal

19534.M

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / ARKÉ / Geräte

Aktor m/Relaisausgang 1M Metal

Aktor mit Wechselrelaisausgang 6 A 120-230 V~, Metal

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR




Merkmale, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(851 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(997 kb\)](#)
- [By-me automation-fw Compatibility \(206 kb\)](#)

Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsbussysteme
- **Klasse:** Bussystem-Schaltaktor
- **Bussystem KNX:** Nein
- **Bussystem KNX-RF (Funk):** Nein
- **Bussystem Funkbus:** Nein
- **Bussystem LON:** Nein
- **Bussystem Powernet:** Nein
- **Andere Bussysteme:** ohne
- **Funk bidirektional:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Vor Ort-/Handbedienung:** Nein
- **Mit LED-Anzeige:** Ja
- **Geeignet für C-Last:** Ja
- **Max. Anzahl der Schaltausgänge:** 1
- **Bemessungsstrom:** 6 A
- **Bemessungsbetriebsspannung:** 120,00 - 230,00 V
- **Verschiedene Phasen anschließbar:** Nein
- **Mit Busankopplung:** Ja
- **Modulare Erweiterungsmöglichkeit:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP40

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352597402
Menge 1 NR
Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht 55 [g]



Artikelnummer8007352597419
Menge 5 NR
Abm. 14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 325,6 [g]



Artikelnummer8007352648289
Menge 60 NR
Abm. 36,5x33x13,5 [cm]
Gewicht 4.320 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).