



ARKÉ: Abd.rahmen 4M (2+2x71) Met.mattgraphit

19643.01

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ /
Abdeckrahmen/Frontplatten

Abd.rahmen 4M (2+2x71) Met.mattgraphit


4-Modul-Abdeckrahmen Classic (2+2 StifTabstand 71 mm), Metall, Graphit
matt

Produktstatus


3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR




Das könnte Sie ebenfalls interessieren




19603 - Rahmen 2M ohne
Schrauben Abst71


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Abdeckrahmen
- **Anzahl der Einheiten:** 4
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Einheiten horizontal:** 4
- **Anzahl der Einheiten vertikal:** 1
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 4
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Montagerahmen:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Ja
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Ja
- **Geeignet für Einbauinstallation:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Werkstoff:** Metall
- **Werkstoffgüte:** sonstige
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** anthrazit
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9001
- **Transparent:** Nein
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Befestigungsart:** Klemmbefestigung
- **Breite:** 161,00 mm
- **Höhe:** 90,00 mm
- **Tiefe:** 8,60 mm
- **Einbaubreite:** 161,00 mm
- **Einbauhöhe:** 90,00 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung):** 0 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung



Artikelnummer8007352626997
Menge 1 NR
Abm. 16,8x9,7x1,7 [cm]
Gewicht 166,1 [g]



Artikelnummer8007352627000
Menge 5 NR
Abm. 17,7x10,3x10,7 [cm]
Gewicht 892,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).