



# EIKON: Wechselschalter 1P10AX 2M Steckklem.grau

#### 20004.FX.2

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

## Wechselschalter 1P10AX 2M Steckklem.grau

Wechselschalter 1P 10 AX 250 V~, Steckklemmen, mit Beleuchtung, austauschbare Taste, grau - 2 Module. Max. 100 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät (IEC 60669-1:2017)


#### **Produktstatus**

3 - Aktif


### Mindestbestellmenge

1 NR

# Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

## Technische Daten

**Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Installationsschalter Schaltungsart: Wechselschalter Bedienungsart: Wippe/Taste

Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Tastschalter: Ja

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Montageart: Unterputz **Befestigungsart**: einrasten Mit Montageplatte: Nein Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: grau

RAL-Nummer (ähnlich): 7024

Textfeld/Beschriftungsfläche: ja

Beleuchtung: optional

Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart: LED austauschbar Geeignet für Schutzart (IP): IP40

Nennspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10,00 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10

Rückmeldekontakt: Nein Anschlussart: Steckklemme Waschmaschinenschalter: Nein

Gerätebreite: 22,30 mm Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 38,30 mm Einbautiefe: 26,90 mm

### Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

04. NF - Frankreich (download)

09. VDE - Deutschland (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Kennzeichnung Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

99. WEEE-Richtlinie (download)

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352630352

1 NR

Menge Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm] Gewicht 35,4 [g]



Artikelnummer8007352630369

Menge 20 NR 26,9x11,6x9 [cm] Abm.

Gewicht 789,6 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.