EIKON: Taster-Mechanismus 1PNO 10A Steckklemmen

20008.FX.0

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Taster-Mechanismus 1PNO 10A Steckklemmen

Taster-Mechanismus 1P NO 250 V~, Steckklemmen, beleuchtbar, komplettieren mit Wippen 1, 2, 3 Module

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Video

- Smartfix - Intelligente Steckklemmen

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück

3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: Einzeltaster
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Ja
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: anthrazit
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7024
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 36,30 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 04. NF - Frankreich (download)
- 09. VDE - Deutschland (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 515796

Artikelnummer	8007352515796
Menge	1 NR
Abm.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	22,8 [g]

8 007352 515802

Artikelnummer	8007352515802
Menge	20 NR
Abm.	27x11,6x6 [cm]
Gewicht	514,5 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.