



EIKON: Ausschalter 2P 16AX 2M grau

20015.2

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Ausschalter 2P 16AX 2M grau

Ausschalter 2P 16 AX 250 V^- , beleuchtbar, auswechselbare Wippe, grau - 2 Module. Max. 200 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät


Produktstatus

3 - Aktif


Mindestbestellmenge

20 NR

Zeichnungen







Zeichnung zurück





3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Installationsschalter
Schaltungsart: Schalter 2-polig
Bedienungsart: Wippe/Taste

Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Tastschalter: Ja

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Mit Montageplatte: Nein
 Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt
 Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: grau

RAL-Nummer (ähnlich): 7024
Textfeld/Beschriftungsfläche: ja

Beleuchtung: optional

Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart: LED austauschbar Geeignet für Schutzart (IP): IP40

Nennspannung: 250 V
 Bemessungsstrom: 16,00 A
 Rückmeldekontakt: Nein
 Anschlussart: Schraubklemme
 Waschmaschinenschalter: Ja
 Gerätebreite: 44,80 mm

Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 36,80 mm Einbautiefe: 25,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE Turkei (download)
- 15. CCC China (download)
- 19. NOM Mexiko
- 28. NSW Australien (download)

- 29. QCERT Kolumbien
- 36. ISI Indien
- 37. Kennzeichnung Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352284708 Menge 1 NR

Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm] **Gewicht** 39,87 [g]



Artikelnummer8007352284715

Menge 20 NR

Abm. 26,9x11,6x9 [cm] **Gewicht** 878,47 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.