EIKON: Taster 1P NO 10A+weiß-Lampensch. Next

20068.B.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Taster 1P NO 10A+weiß-Lampensch. Next

Taster 1P NO 10 A 250 V~ + weiße Lampenschale, für Signaleinheit, Next.
Wird ohne Signaleinheit geliefert

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

10 NR

Zeichnungen

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: Einzeltaster
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Ja
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9022
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 38,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turkei
- 15. CCC - China (download)
- 20. IQC - Argentinien
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 291614

Artikelnummer	8007352291614
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	31,4 [g]

8 007352 291621

Artikelnummer	8007352291621
Menge	10 NR
Abm.	14,4x9x6 [cm]
Gewicht	349,53 [g]

8 007352 644953

Artikelnummer	8007352644953
Menge	160 NR
Abm.	37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht	4.926 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.