



EIKON: Schalter 2P 16AXm/Schlüssel AUS Next

20082.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Schalter 2P 16AXm/Schlüssel AUS Next

Schlüsselschalter 2P 16 AX 250 V~, mit Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen, Next. Max. 200 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät


Produktstatus

2 - Wird gelöscht


Mindestbestellmenge

10 NR


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Schalter 2-polig
- **Bedienungsart:** Schlüssel
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 1
- **Tastschalter:** Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 0
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9022
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Beleuchtung:** nein
- **Beleuchtungsfunktion:** sonstige
- **Beleuchtungsart:** sonstige
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 16,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter:** Ja
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 43,50 mm
- **Einbautiefe:** 33,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Türkei
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8007352291713
Menge 1 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 52,87 [g]

Artikelnummer 8007352291720
Menge 10 NR
Abm. 14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 577,6 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).