



EIKON: Schalter 2P 16AX m/Schlüssel weiß

20083.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Schalter 2P 16AX m/Schlüssel weiß

Schlüsselschalter 2P 16 AX 250 V~, mit Schlüssel in beiden Stellungen abziehen, weiß. Max. 200 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät


Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

10 NR

Zeichnungen



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Schalter 2-polig
- **Bedienungsart:** Schlüssel
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 1
- **Tastschalter:** Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 0
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Beleuchtung:** nein
- **Beleuchtungsfunktion:** sonstige
- **Beleuchtungsart:** sonstige
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 16,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter:** Ja
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 43,50 mm
- **Einbautiefe:** 33,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Türkei
- 20. IQC - Argentinien
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352315853
Menge 1 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 53 [g]



Artikelnummer8007352315860
Menge 10 NR
Abm. 14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 575,93 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).