



EIKON: Dimmer MASTER 120V weiß

20135.1.120.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Dimmer MASTER 120V weiß

Universal-Dimmer 120 V~ 60 Hz, Phasenanschnitt, für: Glühlampen 40-400 W, elektronische Trafos 40-300 VA, CFL-Leuchstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W und elektronische Phasenanschnitt-LED-Netzgeräte, EIN/AUS-Steuerung und Regelung über integrierten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, MASTER-Funktion für 20137.120, Mindestlichtstärke-Regelung, im Dunkeln sichtbar, weiß. Nicht für Isoset-Gehäuse



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkmale, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(2498 kb\)](#)

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** Drucktaster
- **Lastart:** universal und LED Retrofit
- **Verwendbar mit Taste:** Ja
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:** Nein
- **Verwendbar mit Funktaste:** Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Klickbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Transparent:** Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 120,00 - 120,01 V
- **Frequenz:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Steuerspannung:** 120,00 - 120,01 V
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 50,70 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352576087

Menge 1 NR

Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm]

Gewicht 58,3 [g]

Artikelnummer8007352576094

Menge 10 NR

Abm. 26,9x11,6x4,9 [cm]

Gewicht 646,3 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).