EIKON: Dimmer RGB 230V Next

20138.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Dimmer RGB 230V Next

Dimmer RGB 230 V~ 50 Hz für: Lampen LED RGB, elektronische Trafos LED RGB Vimar (01876), ON/OFF- und Lichtintensität-Steuerung über eingebauten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, Farb-Regelung über Drehpotentiometer, im Dunkeln sichtbar, Next. Nicht für Isoset-Gehäuse

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

5 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (1345 kb)

Video

- Neue Universaldimmer

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Dimmer
- **Bedienungsart**: Drehknopf
- **Lastart**: sonstige
- **Verwendbar mit Taste**: Ja
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder**: Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder**: Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer**: Nein
- **Verwendbar mit Funktaste**: Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: Klickbefestigung
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9022
- **Transparent**: Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 230,00 - 230,01 V
- **Frequenz**: 50,00 - 50,01 HZ
- **Steuerspannung**: 230,00 - 230,01 V
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 61,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 31. TISI - Thailand
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 468986

8 007352 468993

Artikelnummer	8007352468986	**Artikelnummer**	8007352468993
Menge	1 NR	**Menge**	5 NR
Abm.	5,2x3,9x6,2 [cm]	**Abm.**	14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	60 [g]	**Gewicht**	343,4 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.