



EIKON: MASTER-Dimmer 230V 500VA 2M grau

20142

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

MASTER-Dimmer 230V 500VA 2M grau

Dimmer 230 V~ 50/60 Hz für: dimmbare elektronische Trafos 40-500 VA, mit Nullleiterklemme, Bedienung und Regelung mit eingebauter Taste oder von mehreren Stellen über Schließstasten NO, MASTER-Funktion für 20143 und 14143, Technologie MOSFET, im Dunkeln sichtbar, Schmelzsicherung, grau - 2 Module

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge


5 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation


- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400275A0 \(1947 kb\)](#)




Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** Drucktaster
- **Lastart:** kapazitive Last
- **Verwendbar mit Taste:** Ja
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:** Nein
- **Verwendbar mit Funktaste:** Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Klickbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7024
- **Transparent:** Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Steuerspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 42,00 mm

Verpackung



8 007352 387942

Artikelnummer8007352387942
Menge 1 NR
Abm. 6x5,4x5,3 [cm]
Gewicht 71,7 [g]



8 007352 387959

Artikelnummer8007352387959
Menge 5 NR
Abm. 17,2x13,1x6 [cm]
Gewicht 414,7 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).