



EIKON: MASTER-Dimmer 230V 400VA 2M Next

20167.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

MASTER-Dimmer 230V 400VA 2M Next

Dimmer 230 V~ für: dimmbare elektronische Trafos 40-400 VA bei 50 Hz, 40-300 VA bei 60 Hz, mit Nullleiterklemme, Bedienung und Regelung mit eingebauter Taste oder von mehreren Stellen über Schließasten NO, MASTER-Funktion für 20168 und 14168, Technologie MOSFET, Dunkeln sichtbar, Schmelzsicherung, Next - 2 Module

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge


5 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation


- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400274A0 \(1949 kb\)](#)




Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** Drucktaster
- **Lastart:** kapazitive Last
- **Verwendbar mit Taste:** Ja
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:** Nein
- **Verwendbar mit Funktaste:** Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Klickbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9022
- **Transparent:** Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Steuerspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 42,00 mm

Marken

- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352388208

Menge 1 NR

Abm. 6x5,4x5,3 [cm]

Gewicht 71,7 [g]

Artikelnummer8007352388215

Menge 5 NR

Abm. 17,2x13,1x6 [cm]

Gewicht 414,7 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).