EIKON: IR-Relaisausgang-Empfänger 120V Next

20172.120.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

IR-Relaisausgang-Empfänger 120V Next

Infrarot-Empfänger mit Relaisausgang NO 6 A 120 V~, Bedienung über eingebauten Taster, mit Fernbedienung 01849 oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, monostabile oder bistable Funktionsweise, im Dunkeln sichtbar, Spannungsversorgung 120 V~ 50-60 Hz, Next

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

5 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (654 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: sonstige
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Funkgesteuert**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9022
- **Transparent**: Nein

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352291058
Menge	1 NR
Abm.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht	52,13 [g]

Artikelnummer	8007352291065
Menge	5 NR
Abm.	14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	310 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.