



EIKON: Setz-Rücksetz-Schalter grau

20183

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Setz-Rücksetz-Schalter grau

Setz-Rücksetz-Schalter, im Dunkeln sichtbar, 2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~, zur optischen und akustischen Anzeige, Spannungsversorgung 12 V~ 50-60 Hz oder 12-24 V d.c. (SELV), grau - 2 Module. SET mit eingebautem Taste oder verschiedenen Stellen mit seriengeschalteten NC-Taster. RESET von verschiedenen Stellen mit seriengeschalteten NC-Taster

Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(725 kb\)](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** sonstige
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Funkgesteuert:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7024
- **Transparent:** Nein

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8007352251687
Menge 1 NR
Abm. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Gewicht 145,73 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).