



EIKON: Steckdose 2P+E 10A P11 Next

20201.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Steckdose 2P+E 10A P11 Next

SICURY-Steckdose 2P+E 10 A 250 V~, italienischer Standard P11, Next


Produktstatus

3 - Aktif


Mindestbestellmenge

50 NR

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Steckdose

Ausführung: Italienischer Typ P11

Anzahl der Einheiten: 1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0
 Aufdruck/Kennzeichnung: ohne
 Anschlussart: Schraubklemme

Mit Klappdeckel: Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Farbe: Silber

RAL-Nummer (ähnlich): 9022

Metallicfarbe: NeinTransparent: NeinAbschließbar: Nein

Auswurfmechanismus: Nein

Isolierter Einbau: Nein

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Montageart: Unterputz
Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: lackiert

Ausführung der Oberfläche: matt Mit Durchschleiffunktion: Nein

Mit Ein-/Ausschalter: Nein

Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Nennstrom: 10 ANennspannung: 250 VFrequenz: 50,00 - 60,00 HZ

• Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 22,30 mm
Gerätehöhe: 49,00 mm
Gerätetiefe: 25,00 mm

Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

01. IMQ - Italien (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Kennzeichnung Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352285774 Menge 1 NR

Abm. 4,1x2,8x5,3 [cm] **Gewicht** 31,13 [g]



Artikelnummer8007352285781 Menge 50 NR

Abm. 21,6x11,6x14,3 [cm] Gewicht 1.667,2 [g]



Artikelnummer8007352352193

 Menge
 500 NR
 Meng

 Abm.
 57,5x22,5x30 [cm]
 Abm.

 Gewicht
 15.566,67 [g]
 Gewicht



 Artikelnummer
 8007352352209

 Menge
 10.500 NR

 Abm.
 80x120x103 [cm]

 Gewicht
 332.900 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.