



EIKON: Aktor m/Relaisausgang 1M grau

20534

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / EIKON / Geräte

Aktor m/Relaisausgang 1M grau

Aktor, Wechselrelaisausgang 6 A 120-230 V~, grau

Produktstatus

3 - Aktif


Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light (851 kb)
- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full (997 kb)
- By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsbussysteme

Klasse: Bussystem-Schaltaktor

Bussystem KNX: Nein

Bussystem KNX-RF (Funk): Nein

Bussystem Funkbus: Nein

Bussystem LON: Nein

Bussystem Powernet: Nein

Andere Bussysteme: ohne Funk bidirektional: Nein

Montageart: Unterputz

Breite in Teilungseinheiten: 1

Vor Ort-/Handbedienung: Nein

Mit LED-Anzeige: Ja

Geeignet für C-Last: Ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1

Bemessungsstrom: 6 A

Bemessungsbetriebsspannung: 120,00 - 230,00 V

Verschiedene Phasen anschließbar: Nein

Mit Busankopplung: Ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit: Nein

Schutzart (IP): IP40

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)
- 37. Kennzeichnung Marokko

- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352345287 Menge 1 NR

Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm] **Gewicht** 55,7 [g]



Artikelnummer8007352345294

 Menge
 5 NR

 Abm.
 14,4x11,6x6 [cm]

 Gewicht
 327,15 [g]



Artikelnummer8007352648753

 Menge
 60 NR

 Abm.
 36,5x33x13,5 [cm]

 Gewicht
 4.344 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.