



EIKON: Taster 1P NO 10A Vintage satینگold

22008.88

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Taster 1P NO 10A Vintage satینگold

Taste 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, Mattgold.


Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

10 NR


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Taster
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** Einzeltaster
- **Bedienungsart:** Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 100
- **Polzahl:** 1
- **Nennspannung:** 230 V
- **Bemessungsstrom:** 10,00 A
- **Mit Beleuchtung:** Nein
- **Mit Signallampe:** Nein
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Werkstoff:** Metall
- **Werkstoffgüte:** Messing
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** Gold
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 1035
- **Transparent:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 44,80 mm
- **Gerätetiefe:** 54,60 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 09. VDE - Deutschland ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesien
- 15. CCC - China ([download](#))
- 20. IQC - Argentinien
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



8 007352 655379

Artikelnummer8007352655379

Menge 1 NR

Abm. 5,1x6,5x2,7 [cm]

Gewicht 29,7 [g]



8 007352 655386

Artikelnummer8007352655386

Menge 10 NR

Abm. 14,5x11x7,4 [cm]

Gewicht 347,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).