



Video: Klingeltableau für 1 Fam-Video-SET

40920.P1

ELVOX Videosprechanlagen / Andere Videosprechanlagen / Video / Video-Außenstellen Easy Up

Klingeltableau für 1 Fam-Video-SET

Audio/Video-Klingeltableau für Freisprech-Videohautelefon LCD 7in, mit Regenschutz-Rahmen und 1 Taste, für AP-Einbau

- Klingeltableau aus Metall mit Regenschutzrahmen, mit hoher Witterungsbeständigkeit (IP44) und Stoßfestigkeit (IK07); einfache Aufputzinstallation anhand der mitgelieferten Schrauben und Dübel
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Klingeltableaus in der gleichen Anlage; jeder Taste können bis zu 3 Monitore zugewiesen werden
- Farbkamera mit 120° horizontalem Öffnungswinkel, Auflösung 1.000 TV-Linien, weißen LEDs für die Nachtansicht
- 2-Draht-Anschluss zwischen Klingeltableau und Monitor, maximaler Abstand zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: bis zu 100 m mit 1 mm²
- Anschlussmöglichkeit einer Elvox Videoüberwachungskamera an jedes Klingeltableau der Anlage



Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Alternative Produkte



40921.P1 - Klingeltableau für
Set Video 7in 1-Fam.

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Scheda targhe 40920_P1_P2 \(367 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(905 kb\)](#)

Technische Daten

- **Gruppe:** Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme
- **Klasse:** Türstation für Türkommunikation
- **Installationstechnik:** Bus-System
- **Montageart:** Aufputz
- **Modulare Bauweise:** Nein
- **Mit Infoschild:** Ja
- **Mit Abdeckung:** Nein
- **Schutz gegen Vandalismus:** Nein
- **Mit Kamera:** Ja
- **Farbe:** grau

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 35. RCM - Australien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



8 013406 306913

Artikelnummer8013406306913

Menge 1 NR

Abm. 10,7x4,8x19,8 [cm]

Gewicht 454 [g]



8 013406 307095

Artikelnummer8013406307095

Menge 25 NR

Abm. 56,4x28,8x23 [cm]

Gewicht 12.100 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).