



## Video: Klingeltableau für Set Video 7in 1-Fam.

---

### 40921.P1

ELVOX Videosprechanlagen / Andere Videosprechanlagen / Video / Video-Außenstellen Easy Up

### Klingeltableau für Set Video 7in 1-Fam.

Audio/Video-Klingeltableau 1 Taste, für Freisprech-Videohaustelefon LCD 7in, mit Regenschutz-Rahmen, für AP-Einbau

- Klingeltableau aus Metall mit Regenschutzrahmen, mit hoher Witterungsbeständigkeit (IP44) und Stoßfestigkeit (IK07); einfache Aufputzinstallation anhand der mitgelieferten Schrauben und Dübel
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Klingeltableaus in der gleichen Anlage; jeder Taste können bis zu 3 Monitore zugewiesen werden
- Farbkamera mit 120° horizontalem Öffnungswinkel, Auflösung 1.000 TV-Linien, weißen LEDs für die Nachtansicht
- 2-Draht-Anschluss zwischen Klingeltableau und Monitor, maximaler Abstand zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: bis zu 100 m mit 1 mm<sup>2</sup>
- Anschlussmöglichkeit einer Elvox Videoüberwachungskamera an jedes Klingeltableau der Anlage



### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR

### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachige Bedienungsanleitung \(1160 kb\)](#)

## Technische Daten

- **Gruppe:** Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme
- **Klasse:** Türstation für Türkommunikation
- **Installationstechnik:** Bus-System
- **Montageart:** Aufputz
- **Modulare Bauweise:** Nein
- **Mit Infoschild:** Ja
- **Mit Abdeckung:** Nein
- **Schutz gegen Vandalismus:** Nein
- **Mit Kamera:** Ja
- **Farbe:** grau

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 35. RCM - Australien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8013406310941

**Menge** 1 NR

**Abm.** 10,7x4,8x19,8 [cm]

**Gewicht** 484 [g]

**Artikelnummer**8013406310958

**Menge** 25 NR

**Abm.** 56,4x28,8x23 [cm]

**Gewicht** 12.100 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).