



IP: Extender Ethernet PoE

46264.001.01

Sicherheit / ELVOX CCTV / IP / Zubehör

Extender Ethernet PoE

Extender für Ethernet-Leitung und PoE-Versorgung 10/100 Standard IEEE802.3af/at, ein Gerät verlängert die Verbindung auf bis zu 100m, max. 3 Geräte pro Strecke.

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Bedienungsanleitung \(5026 kb\)](#)



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
- **Klasse:** Netzwerk Switch
- **Ethernet:** Ja
- **Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:** 1
- **Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:** 0
- **Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:** 0
- **Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:** 0
- **Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:** 0
- **Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:** 0
- **Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:** 0
- **Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:** 0
- **Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:** 0
- **Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:** 0
- **Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:** 0
- **Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:** 0
- **Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:** 0
- **Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):** 0
- **Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):** 0
- **Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:** 0
- **Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:** 0
- **Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:** 0
- **Anzahl der sonstigen Ports:** 1
- **Power over Ethernet (PoE):** 802.3 af (PoE)
- **Anzahl der PoE-Ports:** 1
- **Max. PoE-Leistung:** 15 W
- **Max. Leistungsaufnahme:** 3 W
- **Redundante Stromversorgung:** Nein
- **Montageart:** sonstige
- **Anzahl der max. stapelbaren Switches:** 0
- **Anzahl der Modulslots:** 0
- **Managebar:** Nein
- **Schutzart (IP):** sonstige
- **Höhe:** 113,00 mm
- **Breite:** 45,5 mm
- **Tiefe:** 29,00 mm
- **Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:** Nein
- **Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:** Nein

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8013406309129
Menge 1 NR
Abm. 12,8x8,5x4,5 [cm]
Gewicht 125,63 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).