



## Gemeinsame A/V-Komponenten: Zusatz-Netzteil verstellbar

### 6582.1

ELVOX Videosprechanlagen / Mehrdraht-Videosprechanlagen / Gemeinsame A/V-Komponenten / Anlagenkomponenten

### Zusatz-Netzteil verstellbar

Lineares Zusatznetzteil mit einstellbarem Ausgang 10,5 Vdc, 13,5 Vdc und 18 Vdc, Versorgung 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm

### Produktstatus

3 - Aktiv


### Mindestbestellmenge

1 NR

### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(1120 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi - 49401521A0 \(802 kb\)](#)


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Technische Daten

- **Gruppe:** Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme
- **Klasse:** Netzgerät für Türkommunikation
- **Anwendung:** sonstige
- **Eingangsspannung:** 230 V
- **Stromart:** DC
- **Ausgangsspannung:** 10,50 V
- **Höhe:** 118,40 mm
- **Breite:** 71,80 mm

- **Installationstechnik:** Bus-System
- **Integrierte Türöffnerschaltung:** Nein
- **Steuerfunktion:** Nein
- **Auswertefunktion:** Nein
- **Serviceanzeigen:** Nein
- **Montageart:** sonstige
- **Programmiersperre:** Nein

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer** 8013406318169  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 13,5x8,5x7,5 [cm]  
**Gewicht** 626 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).