



Adapter: Adapter Vert.S17+3Universal weiß

RI.00315.B

Fliegende Installation / Stecker und Steckdosen / Adapter / Adapter für Wohnbereich

Adapter Vert.S17+3Universal weiß

Vertikaler versetzter Vielfachadapter SICURY 250 V~ - max. 1500 W, Stecker 2P+E 16 A italienischer Standard Typ S17, drei Universalsteckdosen 2P+E 16 A italienischer Standard Typ P40, weiß

- Dreifache Universalsteckdose P40
- Platzsparend dank der geschwenkten seitlichen Steckdosen für weniger Platzbedarf bei angeschlossenen Steckern
- Es ist versetzt, sodass der Produkt die Steckdosen und die Schalter behindert nicht



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge


12 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren




RI.00316.B - Adapter
Vert.S31+3Universal weiß


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckeradapter
- **Ausführung:** kompakt
- **Mit Stecker für AU/NZ/Pg/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):** Nein
- **Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):** Nein
- **Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):** Nein
- **Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):** Nein
- **Mit Stecker für IT (S/P 11):** Nein
- **Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):** Ja
- **Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):** Nein
- **Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):** Nein
- **Art der Buchse:** sonstige
- **Anzahl der USB-Ports:** 0
- **Farbe:** weiß
- **Nennspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Nennstrom:** 0,00 - 16,00 A

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 03. IMQ-CSv - Italien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352613294
Menge 1 NR
Abm. 9x8x5 [cm]
Gewicht 100 [g]



Artikelnummer8007352613256
Menge 12 NR
Abm. 28,4x18,4x11,6
[cm]
Gewicht 1.400 [g]



Artikelnummer8007352613263
Menge 144 NR
Abm. 38x58x37 [cm]
Gewicht 18.200 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).