



Abzweigdosen: Abzweigdose IP44 80x80x40mm

V55003

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen / Aufputz

Abzweigdose IP44 80x80x40mm

Aufputz-Abzweigdose IP44, mit Kabelauslass, Schnappabdeckung, grau RAL 7035. Abmessungen 80x80x40 mm



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

6 NR

Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** quadratisch
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Montage im Erdreich:** Nein
- **Montage unter Wasser:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Nein
- **Länge:** 80,00 mm
- **Breite:** 103,00 mm
- **Tiefe:** 44,00 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 6
- **Art der Gehäusedurchführung:** Stufenmembran abschneidbar
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Nein
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** grau
- **Schutzart (IP):** IP44
- **Ausführung Deckel:** Blinddeckel
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Ja
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

Verpackung



8 007352 077003

Artikelnummer8007352077003
Menge 1 NR
Abm. 10,4x10,4x4,4 [cm]
Gewicht 71 [g]



8 007352 077010

Artikelnummer8007352077010
Menge 6 NR
Abm. 10,4x10,4x26,5
[cm]
Gewicht 428 [g]



8 007352 115712

Artikelnummer8007352115712
Menge 54 NR
Abm. 38,5x29x30 [cm]
Gewicht 4.400 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).