



Abzweigdosen: Abzweigdose IP55 240x190x90mm

V55108

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen / Aufputz

Abzweigdose IP55 240x190x90mm

Aufputz-Abzweigdose IP44, mit Kabelauslass, Befestigung der Abdeckung mit Edelstahlschrauben, grau RAL 7035. Abmessungen 240x190x90 mm



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

12 NR


Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** rechteckig
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Montage im Erdreich:** Nein
- **Montage unter Wasser:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Nein
- **Länge:** 240,00 mm
- **Breite:** 265,00 mm
- **Tiefe:** 96,00 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 2
- **Art der Gehäusedurchführung:** Stufenmembran abschneidbar
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Nein
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** grau
- **Schutzart (IP):** IP55
- **Ausführung Deckel:** Blinddeckel
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Ja
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne


Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

Verpackung



8 007352 079724



8 007352 473416

Artikelnummer8007352079724

Menge 1 NR

Abm. 26,5x21,5x9,6 [cm]

Gewicht 611,9 [g]

Artikelnummer8007352473416

Menge 12 NR

Abm. 59x47x41 [cm]

Gewicht 8.500 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materialien erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).