



## Abzweigdosen: Abzweigdose IP56 120x80x50mm

### V55205

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen / Aufputz

### Abzweigdose IP56 120x80x50mm

Aufputz-Abzweigdose IP56, mit glatten Wänden, Befestigung der Blindabdeckung mit Edelstahl-Schrauben, grau RAL 7035. Abmessungen 120x80x50 mm



### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

40 NR

## Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** rechteckig
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Montage im Erdreich:** Nein
- **Montage unter Wasser:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Nein
- **Länge:** 120,00 mm
- **Breite:** 148,00 mm
- **Tiefe:** 56,00 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 0
- **Art der Gehäusedurchführung:** ohne
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Nein
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** grau
- **Schutzart (IP):** IP56
- **Ausführung Deckel:** Blinddeckel
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Ja
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

## Verpackung



8 007352 079397



8 007352 115750

**Artikelnummer**8007352079397

**Menge** 1 NR

**Abm.** 12,9x8,9x5,6 [cm]

**Gewicht** 112 [g]

**Artikelnummer**8007352115750

**Menge** 40 NR

**Abm.** 38,5x29x30 [cm]

**Gewicht** 4.566 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).