



Εξαρτήματα τοίχου: Ανιχνευτής +αισθητ.φωτειν. KNX

01529.1

Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Ανιχνευτής +αισθητ.φωτειν. KNX

Ανιχνευτής με αισθητήρα παρουσίας με υπέρυθρες 360° για ενεργοποίηση ON/OFF ανάλογα με τη φωτεινότητα ή/και την κίνηση, με ρυθμιζόμενο εύρος φωτεινότητας 1 - 1000 Lux, βάσει του προτύπου KNX, εγκατάσταση σε οροφή, διαστάσεις 91x91x45 mm



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμενο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(558 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2232 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(2156 kb\)](#)


Λογισμικό

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.17_20230117.zip](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Movement sensor for bus system
- **Bus system KNX:** Yes
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent):** No
- **Bus system radio frequent:** No
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No
- **Radio frequent bidirectional:** No
- **Model:** Other
- **Mounting method:** Surface mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9016
- **Transparent:** No
- **With bus connection:** Yes
- **Operation mode switch:** No
- **Staircase light controller:** No
- **Response value luminosity adjustable:** Yes
- **Teach-function for response value luminosity:** No
- **Switch-off delay self-learning:** Yes
- **Optimum mounting height:** 2,50 m
- **Max. reach sideways:** 16,00 m
- **Detection angle vertical:** 0 - 180

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352556485
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 12x9,4x6 [cm]
Βάρος 137 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).