



Εξαρτήματα τοίχου: By-alarm - RF IR detector

01728

Ασφάλεια / By-alarm Plus / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

By-alarm - RF IR detector

Ανιχνευτής παρουσίας παθητικών υπερύθρων By-alarm, σύνδεση ραδιοσυχνοτήτων 868 MHz, 1 είσοδος για εξωτερική μαγνητική επαφή, τροφοδοσία από 1 μπαταρία 3V CR123 (παρέχεται)

Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών (1002 kb)
- Anweisungsblatt (626 kb)




Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Movement detector for danger detection system
- **Type of messaging:** Passive infrared
- **Mounting method:** Surface mounting
- **Detection range:** 98
- **Operating current:** 0,00 mA
- **Operating voltage:** 3,00 - 3,01 V
- **Height:** 111,00 mm
- **Width:** 60,80 mm
- **Depth:** 45,40 mm
- **Characteristic:** Distance
- **Cover monitoring:** Yes
- **Radio system:** Yes

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 19. NOM - Μεξικό
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 548022

Κωδικός 8007352548022
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Βάρος 136 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).