



8000: Πρίζα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 16A Γαλλίας

08412

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / 8000 / Μηχανισμοί

Πρίζα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 16A Γαλλίας

Πρίζα σούκο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 16 A 250 V~ standard Γαλλίας - 2 modules ειδικά

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Number of units:** 1
- **Number of modules (module system):** 2
- **Number of socket outlets switchable:** 0
- **Imprint/indication:** None
- **Connection type:** Screwed terminal
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9001
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With function lighting:** No
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snap mounting (engagement)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP20
- **Impact strength:** Other
- **Device height:** 45,00 mm
- **Device depth:** 36,50 mm



Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 04. NF - Γαλλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 090507

Κωδικός 8007352090507
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 46 [g]



8 007352 090514

Κωδικός 8007352090514
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 26,9x11,6x9 [cm]
Βάρος 998,93 [g]



8 007352 750951

Κωδικός 8007352750951
Ποσότητα 240 NR
Διαστ. 38x28,5x35,5 [cm]
Βάρος 11.988 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).