



## 8000: Πρίζα ξυρίσματος 230V

### 08450

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / 8000 / Μηχανισμοί

### Πρίζα ξυρίσματος 230V

Πρίζα ξυρίσματος με μονωμένο μετασχηματιστή 20 VA, τροφοδοσία 230 V~ 50-60 Hz, έξοδος 120 V~ για φις 2P standard Αμερικής με πλακέ επιφάνειες 15 A 125 V~, χωρίς πολικότητα και έξοδος 230 V~ για φις Europlugs 2P 2.5 A - 3 modules ειδικά

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

### Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Razor socket outlet
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 3
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **With hinged lid:** No
- **Voltage reversible:** No
- **Nominal voltage low value:** 230 V
- **Nominal voltage high value:** 230 V


- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Beige
- **RAL-number (similar):** 9001
- **Transparent:** No
- **Device height:** 45,00 mm
- **Device depth:** 56,50 mm
- **With built-in installation box:** No



### Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352 065314

**Κωδικός** 8007352065314  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Βάρος** 572,46 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).