



## NEVE UP: Dimmer 230V 100-500W αλέ-ρετούρ carbon m

### 09153.CM

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

#### Dimmer 230V 100-500W αλέ-ρετούρ carbon m

Dimmer 230 V ~ 50-60 Hz για λαμπτήρες πυρακτώσεως 100-500 W, εντολή με rush-rush διακόπτη 2 δρόμων και ρύθμιση με περιστροφικό ποτενσιόμετρο, ορατός στο σκοτάδι, carbon matt

#### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

#### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

10 NR

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



09135.1.CM - Dimmer  
MASTER 230V carbon matt




09146.CM - Dimmer 230V  
60-900W/60-300VA carbon  
matt




#### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(535 kb\)](#)


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Method of operation:** Push button
- **Nominal voltage:** 230 V
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Anthracite
- **RAL-number (similar):** 7016
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 47,00 mm
- **Device depth:** 61,75 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352664678  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 5,3x3,9x7,6 [cm]  
**Βάρος** 63,4 [g]



**Κωδικός** 8007352664685  
**Ποσότητα** 10 NR  
**Διαστ.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Βάρος** 712,4 [g]



**Κωδικός** 8007352664692  
**Ποσότητα** 120 NR  
**Διαστ.** 38,5x29x30 [cm]  
**Βάρος** 9.030,8 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).