



## NEVE UP: Πρίζα 2P+E 16A P17/11 carbon matt

### 09203.CM

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

### Πρίζα 2P+E 16A P17/11 carbon matt

Πρίζα B SICURY 2P+T 16 A 250 V~ ιταλικού προτύπου τύπου P17/11, carbon matt

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

50 NR




Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης




09203.R - Πρίζα 2P+E 16A  
P17/11 κόκκινος


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Italian type Bipasso
- **Number of modules (module system):** 1
- **With hinged lid:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** Anthracite
- **RAL-number (similar):** 7016
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 47,00 mm
- **Device depth:** 32,70 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352664340  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 4,1x4,3x5,3 [cm]  
**Βάρος** 28,07 [g]



**Κωδικός** 8007352664357  
**Ποσότητα** 50 NR  
**Διαστ.** 21,4x11,5x14,2 [cm]  
**Βάρος** 1.495,07 [g]



**Κωδικός** 8007352664364  
**Ποσότητα** 500 NR  
**Διαστ.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Βάρος** 15.387,33 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).