



NEVE UP: Πρίζα 2P 16A USA+EU για φίς $\varnothing 4,8\text{mm}$ carbo

09233.CM

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

Πρίζα 2P 16A USA+EU για φίς $\varnothing 4,8\text{mm}$ carbo

Πρίζα 2P 16 A 250 V~ ευρωπαϊκού/αμερικανικού προτύπου (παράλληλες πλάκε ακίδες και ακίδες $\varnothing 4,8\text{ mm}$), carbon matt

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

50 NR




Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



09234.CM - Πρίζα ΑΣΦ. 2P
16A USA+EU $\varnothing 4,8\text{mm}$
carbon

Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Other
- **Number of modules (module system):** 1
- **With hinged lid:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** Anthracite
- **RAL-number (similar):** 7016
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 47,00 mm
- **Device depth:** 39,50 mm


Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352666016
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 25,93 [g]



Κωδικός 8007352666023
Ποσότητα 50 NR
Διαστ. 21,4x11,6x14,2 [cm]
Βάρος 1.382,73 [g]



Κωδικός 8007352666030
Ποσότητα 500 NR
Διαστ. 57,5x22,5x30 [cm]
Βάρος 14.442,67 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).