



NEVE UP: ΦΑΚΟΣ+πρίζα φόρτισης 230V λευκό

09395

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

ΦΑΚΟΣ+πρίζα φόρτισης 230V λευκό

Φορητός ηλεκτρονικός φακός με LED υψηλής απόδοσης 230 V~ 50-60 Hz, αυτόματος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, επαναφορτιζόμενη και αντικαθιστώμενη μπαταρία Ni-MH, αυτονομία 2 ωρών, ακίδες \varnothing 4 mm με αξονική απόσταση 19 mm + υποδοχή επαναφόρτισης, λευκός - 2 στοιχείων



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

10 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(673 kb\)](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Luminaires
- **Class:** Emergency luminaire
- **Mounting method:** Built-in
- **Monitoring equipment:** None
- **With remote switch connection:** No
- **Power supply system:** Peripheral (individual battery)
- **Battery quality:** NiMH
- **Lamp type:** LED not exchangeable
- **With light source:** Yes
- **Housing material:** Plastic
- **Housing colour:** White
- **Material cover:** Without cover
- **Voltage type:** AC
- **Nominal voltage:** 230,00 - 230,01 V
- **Max. system power:** 1,00 W
- **Width:** 44,80 mm
- **Height/depth:** 58,00 mm
- **Length:** 47,00 mm
- **Built-in width:** 44,80 mm
- **Built-in height/depth:** 41,30 mm
- **Built-in length:** 47,00 mm
- **Connection type:** Other

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352664579

Κωδικός 8007352664579
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x5,4x5,3 [cm]
Βάρος 83,4 [g]



8 007352664586

Κωδικός 8007352664586
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 28,1x13,1x6 [cm]
Βάρος 910,8 [g]



8 007352667198

Κωδικός 8007352667198
Ποσότητα 50 NR
Διαστ. 37,5x30x13,5 [cm]
Βάρος 4.914 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).