



PLANA: Μπουτόν 1P NO 10A τραβηκτό Silver

14052.SL

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / PLANA / Μηχανισμοί

Μπουτόν 1P NO 10A τραβηκτό Silver

Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, τραβηκτό, με 1,5 m κορδόνι και λαβή, Silver


Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Other
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 0
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **With lighting:** No
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Glossy
- **Colour:** Silver
- **RAL-number (similar):** 9006
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 35,20 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία
- 19. NOM - Μεξικό
- 20. IQC - Αργεντινή
- 28. NSW - Αυστραλία ([download](#))
- 29. QCERT - Κολομβία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 320840

Κωδικός 8007352320840
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 31,1 [g]



8 007352 320857

Κωδικός 8007352320857
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 28,1x13,1x6 [cm]
Βάρος 701,6 [g]



8 007352 637368

Κωδικός 8007352637368
Ποσότητα 240 NR
Διαστ. 38,5x29x30 [cm]
Βάρος 8.719,2 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).