



## Κοινά εξαρτήματα: Antibact.keypad relay module 2light+2AUX

### 14505.AB

Συστήματα και προϊόντα smart / Call-way / Κοινά εξαρτήματα / Μηχανισμοί

### Antibact.keypad relay module 2light+2AUX

Μονάδα ρελέ με μπροστινή πρίζα RJ45 για σύνδεση κουμπιού κλήσης 2φώτων+2aux, σύνδεση προς μονάδα 8IN/8OUT ή οθόνη CallWay, 4 έξοδοι με ρελέ 24V NO, αντιβακτηριδιακό υλικό, λευκή - 3 στοιχείων

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(774 kb\)](#)


### Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


### Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Central-element clinic-installation
- **Suitable as central plate:** No
- **Suitable for pull contact:** Yes
- **Suitable for bus connection:** No
- **Suitable for medical alarm:** Single
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9003

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352 573611



8 007352 573628

**Κωδικός** 8007352573611

**Ποσότητα** 1 NR

**Διαστ.** 5,2x5,7x7,6 [cm]

**Βάρος** 82,6 [g]

**Κωδικός** 8007352573628

**Ποσότητα** 5 NR

**Διαστ.** 21,4x11,6x6 [cm]

**Βάρος** 472,8 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).