



IDEA: Αλέ-ρετούρ 1P 16AX 2M λευκό

17003.G.B

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / IDEA / Μηχανισμοί

Αλέ-ρετούρ 1P 16AX 2M λευκό

Διακόπτης αλέ - ρετούρ 1P 16 AX 250 V~,

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR




Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Two-way switch
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 2
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9001
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** No
- **Function lighting:** Other
- **Type of lighting:** Other
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 16,00 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 21,80 mm
- **Device height:** 50,10 mm
- **Device depth:** 32,50 mm
- **Built-in depth:** 23,30 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία ([download](#))
- 19. NOM - Μεξικό
- 28. NSW - Αυστραλία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352084261

Κωδικός 8007352084261
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 37 [g]



8 007352084278

Κωδικός 8007352084278
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 26,9x11,6x9 [cm]
Βάρος 820,07 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).