



ΑΡΚΕ: Μπουτόν 1P NO 10A 2M αυτόμ.ακροδ.γκρί

19008.FX.2

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΑΡΚΕ / Μηχανισμοί

Μπουτόν 1P NO 10A 2M αυτόμ.ακροδ.γκρί

Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, φωτεινό, πλήκτρο εναλλασσόμενο, γκρί - 2 θέσεων

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


20 NR

Βίντεο


- [Smartfix-Αυτόματος ακροδέκτης](#)
- [Arké lives in your time](#)




Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Single push button
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 1
- **Number of modules (module system):** 200
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **With lighting:** Yes
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 38,50 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 04. NF - Γαλλία ([download](#))
- 09. VDE - Γερμανία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 31. TISI - Ταϊλάνδη
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 514881

Κωδικός 8007352514881
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 33,1 [g]



8 007352 514898

Κωδικός 8007352514898
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 26,9x11,6x9 [cm]
Βάρος 743,9 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).