



ARKÉ: Μεσαίος A/R 1P 10AX - μηχ.αυτόμ. ακροδ.

19009.FX.0

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

Μεσαίος A/R 1P 10AX - μηχ.αυτόμ. ακροδ.

Μηχανισμός αντιστροφή 1P 10 AX 250 V~,

Κατάσταση Προϊόντος


3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


1 NR




Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Intermediate switch
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Blue
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Type of lighting:** LED exchangeable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **Switching current for fluorescent lamps:** 10
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Push-in clamp
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 38,30 mm
- **Built-in depth:** 26,90 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 04. NF - Γαλλία ([download](#))
- 09. VDE - Γερμανία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352629967
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 26,9 [g]



Κωδικός 8007352629974
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 27x11,6x6 [cm]
Βάρος 597,2 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).