ARKÉ: Απλός 2P 20AX - μηχανισμός

19016.0

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

Απλός 2P 20AX - μηχανισμός

Μηχανισμός διακόπτη απλού 2P 20 AX 250 V

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

10 NR

Βίντεο

- Arké lives in your time

Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group**: Domestic switching devices
- **Class**: Installation switch
- **Wiring system**: 2-pole switch
- **Method of operation**: Rocker/button
- **Assembly arrangement**: Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system)**: 1
- **Push button switch**: Yes
- **Number of rockers**: 1
- **Mounting method**: Flush-mounted
- **Type of fastening**: Engage (snap)
- **With mounting plate**: No
- **Material**: Plastic
- **Material quality**: Thermoplastic
- **Halogen free**: Yes
- **Surface protection**: Lacquered
- **Surface finishing**: Matt
- **Colour**: Grey
- **RAL-number (similar)**: 7015
- **Label space/information surface**: Yes
- **Illumination**: Optional
- **Function lighting**: Control and orientation
- **Type of lighting**: LED exchangeable
- **Suitable for degree of protection (IP)**: IP40
- **Nominal voltage**: 250 V
- **Rated current**: 20,00 A
- **Feedback-signal contact**: No
- **Connection type**: Screwed terminal
- **Washing machine switch**: Yes
- **Device width**: 22,30 mm
- **Device height**: 49,00 mm
- **Device depth**: 34,50 mm
- **Built-in depth**: 26,00 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία (download)
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS ΕΑΕ
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα (download)
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ (download)

Συσκευασίες

Κωδικός 8007352599673
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 29,9 [g]

Κωδικός 8007352599680
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 14,4x9x6 [cm]
Βάρος 337,1 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.