



ΑΡΚΕ: Μπουτόν 1P NO 10A τραβηκτό Metal

19052.M

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΑΡΚΕ / Μηχανισμοί

Μπουτόν 1P NO 10A τραβηκτό Metal

Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, τραβηκτό, με 1,5 m κορδόνι και λαβή, Metal

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


20 NR

Βίντεο


- [Arké lives in your time](#)



Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Other
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 0
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **With lighting:** No
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Aluminium
- **RAL-number (similar):** 9007
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Device width:** 22,20 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 38,50 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία
- 28. NSW - Αυστραλία ([download](#))
- 29. QCERT - Κολομβία
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352594661
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 33,6 [g]



Κωδικός 8007352594678
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 28,1x13,1x6 [cm]
Βάρος 755,4 [g]



Κωδικός 8007352741508
Ποσότητα 240 NR
Διαστ. 38,5x28,5x29,5 [cm]
Βάρος 9.544,8 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).