



ARKÉ: Μπουτόν 1P NO 10A+βάση γκρί

19068

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

Μπουτόν 1P NO 10A+βάση γκρί

Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~ + 1 βάση για ενδεικτική λυχνία, πορτοκαλί απόχρωσης, γκρί. Παραδίδεται χωρίς ενδεικτική λυχνία

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR


Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



Gallery



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Single push button
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 1
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **With lighting:** Yes
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 38,70 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία
- 29. QCERT - Κολομβία
- 31. TISI - Ταϊλάνδη
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352428591

Κωδικός 8007352428591

Ποσότητα 1 NR

Διαστ. 4,1x2,8x5,3 [cm]

Βάρος 31,1 [g]



8 007352428607

Κωδικός 8007352428607

Ποσότητα 20 NR

Διαστ. 21,4x11,6x6 [cm]

Βάρος 678,5 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).