



ΑΡΚΕ: Μπουτόν 2P NO 16A με ενιαίο κλε

19086.CU

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΑΡΚΕ / Μηχανισμοί

Μπουτόν 2P NO 16A με ενιαίο κλε

Μπουτόν 2P NO 16 A 250 V~, με ενιαίο κλειδί 000 αφαιρούμενο μόνο στη θέση 0 (OFF), γκρι

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


20 NR

Βίντεο


- [Arké lives in your time](#)




Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery




Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Other
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 0
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 2
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 16,00 A
- **With lighting:** No
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 43,50 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία ([download](#))
- 29. QCERT - Κολομβία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352414129

Κωδικός 8007352414129

Ποσότητα 1 NR

Διαστ. 5,1x2,8x5,3 [cm]

Βάρος 56,9 [g]



8 007352414136

Κωδικός 8007352414136

Ποσότητα 20 NR

Διαστ. 27x11,6x6 [cm]

Βάρος 1.206 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).