



## ARKÉ: Dimmer 120V 30-500W/30-300VA λευκό

### 19147.B

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

### Dimmer 120V 30-500W/30-300VA λευκό

Dimmer για την διαδοχική ρύθμιση ωμικών φορτίων 30-500 W και παραδοσιακούς μετασχηματιστές 30-300 VA 120 V~ 50-60 Hz, έλεγχος και ρύθμιση με περιστροφικό ποτενσιόμετρο, ορατό στο σκοτάδι, λευκό

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR


### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(542 kb\)](#)


### Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)


### Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Dimmer
- **Method of operation:** Turn button
- **Type of load:** Inductive load
- **Applicable with button:** No
- **Applicable with movement sensor:** No
- **Applicable with presence indicator:** No
- **Applicable with time switch/timer:** No
- **Applicable with transmission button:** No
- **Applicable with infrared button:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snapper mounting
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9016
- **Transparent:** No
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 120,00 - 120,01 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Control voltage:** 120,00 - 120,01 V
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 60,50 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 19. NOM - Μεξικό
- 29. QCERT - Κολομβία
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352471566  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 6x2,8x5,3 [cm]  
**Βάρος** 47,6 [g]



**Κωδικός** 8007352471573  
**Ποσότητα** 20 NR  
**Διαστ.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Βάρος** 1.018 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).